



SMART Response™ LE

快速入门指南

关于 SMART Response	2
安全和合规信息	2
包装箱里有什么？	3
安装 SMART Response	5
接收器安装和连接	5
安装答题器电池	5
SMART Response 系统 工具 - SMART Notebook 软件	6
使用 SMART Response 系统	7
准备工作	7
将学生的答题器配对	8
以匿名模式开始授课	9
使用 SMART Notebook 软件提问	9
问题类型	12

章 1

关于 SMART Response

SMART Response™ 交互式投票系统是一种评估工具，可让教师通过提问了解学生能否跟得上进度。

本指南说明如何设置 SMART Response 系统，包括如何把接收器连接到计算机上。在为接收器分配了教室名称并将答题器与接收器配对后，您可以在 SMART Notebook™ 协作式学习软件中创建问题、开始授课，然后把学生的答题器连接到班级，以便他们能够回答问题。

有关详情请参阅教育软件 DVD 或 SMART 网站上的 *SMART Response 用户指南*。安装了软件后，您还可以查询联机“帮助”系统，了解有关 SMART Response 评估软件功能方面的信息。

安全和合规信息

警告

不遵循本文档中的安装说明可能会导致人身伤害和产品损坏。

注意

SMART Response 交互式投票系统接收器和答题器不包含任何用户可维修的部件。请不要擅自打开。如果您怀疑它们有故障，请联系您的授权 SMART 服务代表。

合规性

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。该设备的运行须满足以下两个条件：

- 本设备不得导致产生干扰，以及
- 本设备必须能够抗干扰(包括可能导致所不希望的运行情况的干扰)。

章 1

关于 SMART Response

对本设备和任何更改或修改若未经 SMART Technologies ULC 的明确批准，可能导致用户操作本设备的权利失效。

i 注意

本设备经测试证明符合 FCC 规则第 15 部分关于 B 类数字设备的限制规定。这些限制旨在提供合理的保护，防止安装在住宅环境时造成有害干扰。

本设备会产生、使用并可发出无线射频能量，如果不按说明安装和使用，可能对无线电通信造成有害干扰。但是，并不能保证在特定安装中不会产生此类干扰。如果本设备确实对收音机或电视机接收造成有害干扰(通过关闭和打开本设备即可测出)，则建议用户采取下列一项或多项措施来消除干扰：

- 重新定位或移动接收器或答题器。
- 增大设备与本产品之间的间隔距离。
- 将受影响的设备连接到不同于接收器计算机所连电路的电源插座。
- 请咨询 SMART 服务代表或经验丰富的收音机/电视机技术人员以寻求帮助。

包装箱里有什么？

包装箱里包括以下物品：

- 一个大携带包，里面装有 24 个答题器
或
一个小携带包，里面装有 12 或 18 个答题器
- 24、36 或 48 粒 AA 电池*
- 一个接收器
- 一个 Phillips 1 号螺丝刀
- 一张软件 DVD，里面包括：
 - SMART Notebook 协作式学习软件，其中包括 SMART Response 评估软件
 - SMART Product Drivers
 - 用户文档



章 1
关于 SMART Response

*SMART 为所购买的答题器准备了足够数量的电池。

如果您少了一件物品，请致电您的授权 SMART 经销商。您可以单独购买 SMART Response 系统 接收器，也可以单独购买答题器，或购买五个一包的答题器。详情请联系当地 SMART 经销商。

环境考虑因素

工作温度范围	5°C 至 35°C(41°F 至 95°F)，相对湿度为 5% 至 85%(不结露)
储存温度范围	-40°C 至 55°C(-40°F 至 131°F)，相对湿度为 5% 至 90%(不结露)

章 2

安装 SMART Response

接收器安装和连接

选择安装接收器的位置，要求在尽可能高的位置，并且可以轻松覆盖学生的答题器。为了尽可能减少来自其他射频设备的干扰，请将接收器安装在远离其他无线产品(例如，2.4 GHz路由器、微波炉和无绳电话)并且不被阻挡的地方。

■ 连接 SMART Response 接收器

将接收器的固定式 USB 电缆连接到计算机上的可用 USB 接口。

SMART Response 软件会在连接好 SMART Response 接收器后自动激活。

重要

- 如果气球消息表示 Windows® 正在尝试在 Microsoft® 网站上查找驱动程序，请停止搜索。如果 Windows 在计算机上找不到驱动程序，则您未安装 SMART Response 软件。请安装软件，然后重新连接接收器。
- 如果 Mac 计算机连接不上接收器，请确保您已安装 SMART Response 软件。
- 您必须在安装后 30 天内激活 SMART Response 软件，才能使之生效。
- 如果激活不成功，请参考教育软件 DVD 上的 *SMART Response 用户指南* 中的程序，找到许可证代码，然后激活此软件。

安装答题器电池

重要


如果长期不使用答题器或答题器电池耗尽，请从答题器上取下电池。因电池泄漏导致的损坏不属于产品保修范围。

章 2

安装 SMART Response

■ 安装答题器电池

1. 使用随附的飞利浦螺丝刀，取下答题器背后的螺丝钉，然后取下盖子。
2. 放入新电池。
3. 把盖子和螺丝钉安装回原位。



SMART Response 系统工具 - SMART Notebook 软件

在安装 SMART Response 评估软件时，它将以下工具集成到 SMART Notebook 软件界面中：

- *Response* 菜单项
- *SMART Response* 评估软件选项卡
- 插入问题按钮
- 开始评估按钮

有关这些工具的更多信息，请单击 **帮助 > 目录** 或参阅教育软件 DVD 上的 *SMART Response 用户指南*。

选择 SMART Response 模式

首次插入接收器的 USB 电缆时，SMART Response 设置工具将会出现。

选择 **SMART Response LE** 模式，然后单击 **确定**。

章 3

使用 SMART Response 系统

在使用之前，确定 SMART Notebook 软件和 SMART Response 评估软件已安装在计算机上，并且接收器已连接。

准备工作

在使用 SMART Response LE 系统之前，必须完成以下操作：

- 为接收器分配一个教室名称
- 将学生的答题器与接收器配对

■ 为您的接收器分配一个教室名称

1. 在 Windows 通知区域或 Mac 菜单栏中单击 **SMART Response**  图标，然后单击“教师工具”下面的图标。



此时出现欢迎使用教师工具窗口。

2. 键入 1 到 8 个字符长度的教室名称，然后单击**保存**。

注意

保存按钮在您提供了教室名称后才可用。其他信息为可选项。

另存为对话框将会出现。

3. 选择要保存文件的位置，然后单击**保存**。

此时出现**成绩簿**窗口，显示教师姓名。如果您在步骤 2 中未提供教师姓名，将会出现默认的姓名。

注意

如果尚未连接接收器，请马上连接。

将学生的答题器配对

重要

必须先开始授课，才能将答题器与接收器配对。

■ 将答题器与接收器配对

1. 如果班级未运行，请在 Windows 通知区域或 Mac 菜单栏中单击 **SMART Response** 图标 ，然后单击“教师工具”下面的图标。
2. 单击**匿名模式**，然后单击**开始授课**。
3. 同时按下答题器的**电源**和**首页**按钮两秒钟。
教师模式将会出现在答题器的屏幕上。
4. 使用答题器的**向上**和**向下**按钮，选择**扫描并选择**，然后按**输入**按钮。
在答题器搜索可用教室时，将会出现“正在查找班级”消息。
5. 从列表中选择教室名称，然后按**输入**按钮。
如果连接成功，将会出现“已与接收器配对”消息。
6. 按答题器的**电源**按钮。
答题器关闭并且现在已与接收器配对。
7. 对剩余的答题器重复执行步骤 3 到 6。

以匿名模式开始授课

可以使用匿名模式快速轮询班级，而不必设置正式的班级列表。如要设置班级列表，请查阅 SMART Response 帮助或用户指南。

开始授课

1. 在 Windows 通知区域或 Mac 菜单栏中单击 **SMART Response** 图标 , 然后选择 **打开 Notebook 软件**。
2. 选择 **Response > 开始授课 > 匿名模式**。

您现在可以要求学生连接到班级。

将答题器连接到班级

开始授课后，让学生按下各自答题器的**电源**按钮一秒钟。

答题器上将出现“你好”消息。学生连接好后，您可以提问。

使用 SMART Notebook 软件提问

提出即时问题

使用“即时问题”功能，把 SMART Response 交互式投票系统介绍给学生。即时问题是您自发提出的个别问题——不是评估的一部分。使用“即时问题”功能时，您无法键入问题或分配正确答案。

您可以口头提出即时问题、或在交互式白板上书写或键入即时问题，并把对象直接添加到 SMART Notebook 页上。

注意

在提出即时问题之前，确保您已开始授课并且所有学生均已连接。

■ 使用“即时问题”功能提出单独的问题

1. 在 Windows 通知区域或 Mac 菜单栏中单击 **SMART Response** 图标 , 然后选择 **打开 Notebook 软件**。

此时出现空白的 SMART Notebook 页。

2. 单击工具栏上的 **SMART Response** 图标 。

工具栏上出现 **插入问题**  和 **开始问题**  图标。

3. 单击 **插入问题** 图标 。

4. 单击其中一个 **即时问题** 按钮。

此时出现 **即时问题** 对话框, 询问您是否要在此页面还是新页面上插入问题。

5. 选择其中一个选项。

提示

如要使用默认的相同选项, 请选择 **始终执行此操作** 选项。可以在 **首选** 项菜单中更改默认设置。

此时出现 **SMART Notebook** 页, 显示所提问题的可能答案。**Response** 选项卡变为 **单个问题**, 并且 **进度** 按钮被选中。

问题自动开始, 并且会出现在学生的显示屏上。

注意

如果您尚未开始授课, 会出现一条消息, 要求您选择班级。选择一个班级, 然后单击 **开始授课**。

6. 向全班提问。
7. 所有学生回答完问题后, 单击 **停止此问题**。

8. 如要保存结果, 请单击 **保存** 。

如要添加其他问题而又不必清除前一问题的结果, 请勿单击 **清除**, 然后重复步骤 2 到 6。

插入和询问问题

在授课或提问之前，使用 SMART Notebook 软件中的插入问题向导事先创建一个或多个问题。可以在 SMART Notebook 页上准确地键入问题和选择答案，并为每个问题指定正确答案和分值。还可以在问题中添加图库图片、Adobe® Flash® Player 兼容文件和声音文件。有关详细信息，请参考 SMART Notebook 帮助文档。

要打开 SMART Notebook 问题页并开始问题后，问题才会出现在答题器上。

■ 使用“插入问题”向导创建问题

1. 在 Windows 通知区域或 Mac 菜单栏中单击 **SMART Response** 图标 , 然后选择 **打开 Notebook 软件**。

此时出现空白的 SMART Notebook 页。

2. 单击工具栏上的 **SMART Response** 图标 .

工具栏上出现 **插入问题**  和 **开始问题**  图标。

3. 单击 **插入问题** 图标 .
4. 单击 **插入问题**。

此时出现 **插入问题** 向导，显示三种问题类型。

5. 选择其中一个选项，然后单击 **下一步**。
6. 在文本框中键入问题，然后单击 **下一步**。
7. 选择正确答案或 **意见** 选项，然后单击 **完成**。
8. 如要将问题另存为 .notebook 文件，请选择 **文件 > 另存为**，浏览到一个文件夹，键入文件名，然后单击 **保存**。

■ 提问

1. 单击工具栏上的**开始问题** 。
Response 选项卡在问题页旁边打开。
2. 要求学生使用答题器回答问题。
3. 所有学生回答完问题后，单击**停止问题** 。
结果将显示在 *Response* 选项卡中。

问题类型

在 LE 模式下使用 SMART Response 软件，您可以提出三种类型的问题，可以单独提问，也可以作为问题集提出(如果将标题页包括在内)。您还可以在任何问题类型中添加笔记，在打印提问结果时可以显示出来。

问题类型	描述
是或否	学生按绿色  (是)或红色  (否)按钮来回答问题。您也可以选择 意见 选项来接受任一答案。
对或错	学生按绿色  (对)或红色  (错)按钮来回答问题。您也可以选择 意见 选项来接受任一答案。
单项选择	学生使用一个按钮来回答问题。在问题的 2 至 5 个答案中选择。您也可以选择 意见 选项来接受任何答案。

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2007–2012 SMART Technologies ULC。保留所有权利。SMART Response、SMART Notebook、SMART 徽标、smarttech 和所有 SMART 宣传用语都是 SMART Technologies ULC 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家的注册商标或商标。Mac 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。所有其它第三方产品和公司名称可能是其各自拥有者的商标。一个或多个下列专利：US6320597；US6326954；US6741267；US7151533；US7757001；USD612396；USD616462；USD617332；以及 USD636784。其他专利正在申请中。内容如有变动，恕不另行通知。04/2012。